



## CADD Solis infusjonspumpe- Pasientinformasjon

CADD Solis er en infusjonspumpe som kan brukes til ulike typer behandling, som for eksempel smertebehandling, ernæring, antibiotika eller cellegift. Pumpen er bærbar slik at du kan ha den i en veske eller en ryggsekk. Dette gjør at du i større grad kan bevege deg fritt rundt selv om du får behandling. Det gir deg også muligheten til å dra hjem med pumpen.

Sykepleier vil programmere pumpen slik legen har forskrevet. Pumpen varsler når infusjonsinnholdet nærmer seg tomt. Du vil trenge hjelp fra en sykepleier for å koble deg fra pumpen eller koble opp en ny behandlingsdose på pumpen.

### Daglig aktivitet

- Du vil få en sekk eller veske til å bære pumpen i.
- Når du dusjer anbefales det at pumpen er utenfor dusjen. Den tåler kondens, men ikke vann.
- Du kan gjennomføre vanlige aktiviteter og trening med vesken/sekken dersom du er komfortabel med det.
- Infusjonspumpen kan bli skadet hvis den mistes i bakken.

### Hvordan vet jeg at pumpen fungerer som den skal?

- Du vil se et grønt lys blinke på venstre side av skjermen.
- Du hører at pumpen går og du kan se at reservoarvolumet oppe i vestre hjørne på skjermen synker.
- Pumpen varsler deg med ulike alarmer, og det vil stå på skjermen hvilket problem som eventuelt må løses. Neste side vil gi deg mer teknisk informasjon om pumpen.

### Hvordan STOPPE og skru av pumpen?

Noen ganger må du skru av pumpen, for eksempel ved skifte av batteri eller når behandlingen din er ferdig.

1. Trykk STOPP/START knappen.
2. Velg JA på spørsmålet om du vil stoppe. Infusjonen er da stoppet.
3. For å skru av pumpen hold inne AV/PÅ knappen på siden av pumpen. Velg JA og pumpen skrur av.

### Hvordan skru på pumpen og STARTE infusjonen?

1. Hold inne AV/PÅ knappen på siden av pumpen.
2. Trykk på STOPP/START knappen, velg JA. På skjermen vises hvor lang tid det er igjen av infusjonen.

### Hvordan skifte batterier?

Pumpen bruker fire AA-batterier. Batterikapasitet vises i displayet.

1. Stopp pumpen og skru den av (se instruksjon over).
2. Åpne batteridøren på toppen av pumpen, ta ut de gamle batteriene.
3. Sett inn nye batterier og lukk batteridøren.
4. Skru på og start pumpen igjen (se instruksjon over).

Dersom pumpen ikke skrur på, sjekk at du har satt inn batteriene riktig.

### Hva hvis det oppstår en lekkasje når du er hjemme?

1. Lukk klemmen på kateteret ditt og ta på hansker.
2. Stopp pumpen og skru den av.
3. Legg sekken med pumpen og infusjonspose i en plastpose.
4. Ta kontakt med sykehuset.

Alarm:	<b>«lavt batteri»</b>
Tiltak:	Batteriet er snart tomt, bytt batteri så fort som mulig
Alarm:	<b>«Lavt reservoarvolum».</b>
Tiltak:	Din behandling er straks ferdig, ta kontakt med din sykepleier.
Alarm:	<b>«Oppstrøms/nedstrøms okklusjon»</b>
Tiltak:	Er alle klemmene åpne? Er det knekk på slangen? Du kan prøve å skru av og på pumpen, eventuelt kontakt sykepleier.
Alarm:	<b>«Luftalarm»</b>
Tiltak:	Det er en luftboble i slangen. Dersom ikke reservoaret er tomt, kan du fylle settet (3-5 sek). Kontakt din sykepleier for ytterligere Instruksjoner.
Alarm:	<b>«Tomt reservoarvolum»</b>
Tiltak:	Din behandling er ferdig. Skru av pumpen, klem igjen klemmen på slangen og kontakt din sykepleier



Kontaktinformasjon (fylles ut av den som deler ut informasjonen):